



Сравнительная таблица по [клонам ттестера](#)

Модель клона	Процессор, форм фактор, такт.частота	Дисплей, контроллер, разрешение	Стаб.+5В, ИОН, контроль питания	Опции тестирования (предустановленное ПО)	Защита измерит. портов	ПО (прошивка), возможность обновления	Питание	Ориентир. цена
LCR-T4 	ATMega328, TQFP, 8Мгц	LCD 2.6" SPI, ST7565, 128x64	78L05, TL431, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности	Нет	Китайская версия (2.07-2.68), возможно обновить до версии 1.13к или 1.41м	+9В	≥6-10\$
Fish-8840 	ATMega328 TQFP, 8Мгц	LCD 2.6" SPI, ST7565, 128x64	78L05, Нет, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности	Нет	Китайская версия 2.1, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41м	+9В	≥15-20\$
M328Kit+TFT(AY-AT) 	ATMega328 DIP, 8Мгц	LCD TFT 1.8" SPI, ST7735, 160x128	7550, TL431, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности, вольтметр, генератор частот, частотометр, энкодер	Есть, диодная сборка SRV05-4, супрессор 6V8A	Версия 1.12к мод, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41м	+9В, Разъём вн.пит. 9-12В	≥10-15\$

GM328A	ATMega328 DIP, 8Мгц	LCD TFT 1.8" SPI, ST7735, 160x128	7550, TL431, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности, вольтметр, генератор частот, частотометр, энкодер	Есть, диодная сборка SRV05-4, супрессор 6V8A	Версия 1.12к МОД, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41m	+9В, Разъём вн.пит. 9-12В	≥10-15\$
M328Kit	ATMega328 DIP, 8Мгц	LCD 2.0" SPI, ST7565, 128x64	7550, TL431, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности, генератор частот, частотометр, энкодер	Нет	Версия 1.12к МОД*, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41m	+9В	≥10-15\$
GM328A+	ATMega328 DIP, 8Мгц	LCD 2.6" SPI, ST7565, 128x64	7550, TL431, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности	Есть, диодная сборка SRV05-4, супрессор 6V8A	Версия 1.11к МОД*, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41m	+9В	≥10-15\$

MG328	ATMega328 TQFP, 8Мгц	LCD 1.8" SPI, ST7565, 128x64	7150, TL431, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности	Нет	Версия 1.11к мод, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41m	+3.7B, +5B(USB)	≥10-15\$
WEI M8-1	ATMega328 TQFP, 8Мгц	LCD 2.6" SPI, ST7565, 128x64	7150, TL431, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности	Нет	Версия 1.11к мод, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41m	+3.7B, +5B(USB)	≥10-15\$
BSIDE ESR02(DTU-1701B)	ATMega328 TQFP, 8Мгц	LCD 2.6" SPI, ST7565, 128x64	7150, TL431, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности	Нет	Версия 1.11к мод, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41m	+9B, Разъём вн.пит. 9-12B	≥25-30\$
Fish-8840(BOX)	ATMega328 TQFP, 8Мгц	LCD 2.2" SPI, ST7565, 128x64	78L05, Нет, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности	Нет	Китайская версия 2.1, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41m	+9B	≥10-15\$

Fish-8840TFT		ATMega328 TQFP, 8Мгц	LCD TFT 1.8" SPI, ST7735S, 160x128	78L05, TL431, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности	Нет	Китайская версия 2.4*, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41m	+9В	≥15-20\$
LCR-TC1		ATMega324 TQFP, возможен ATMega644 16Мгц	LCD TFT 1.8" SPI, ST7735S, 160x128	78L05, TL431, порт PA5, STC15L104, возможен STC15F104, STC15W104	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<35В), вольтметр, резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности, ИК-приёмник	Есть, диодная сборка SRV05-4, супрессор 6V8A	Китайская версия 2.12, возможно обновить до версии 1.13к, версии 1.41m**	+3.7В, зарядка от USB	≥15-20\$
LCR-T7		ATMega324 TQFP, возможен ATMega644, 16Мгц	LCD TFT 1.8" SPI, ST7735S, 160x128	78L05, TL431, порт PA5, STC15L104, возможен STC15F104, STC15W104	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<35В), вольтметр резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности, ИК-приёмник	Есть, диодная сборка SRV05-4, супрессор 6V8A	Китайская версия 2.12*, возможно обновить до версии 1.13к, версии 1.41m**	+3.7В, зарядка от USB	≥15-20\$
MK-328		ATMega328 TQFP, 8Мгц	LCD 2.6" SPI, ST7565, 128x64	1117, TL431, делитель на порт PC5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<5В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности	Есть, диодная сборка SRV05-4, супрессор 6V8A	Версия 1.11к мод*, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41m	+9В	≥18-25\$

Hiland M644		ATMega644 TQFP, 8Мгц	LCD 2.0" SPI, ST7565, 128x64	1117, TL431, делитель на порт PA5	Транзисторы, диоды, диодные сборки, светодиоды, тиристоры, симисторы, стабилитроны(<35В), резисторы, конденсаторы, дроссели, катушки индуктивности, генератор частот, частотомер, кварцевые и кер.резонаторы, вольтметр, энкодер	Нет	Версия 1.12к мод*, возможно обновить до версии 1.13к или 1.41m	+9В	≥18-25\$
-------------	---	----------------------------	---------------------------------------	---	--	-----	---	-----	----------

* Прим.:китайская заводская прошивка защищена от чтения(запечатана).

**Прим.:для клона с дисплеем, подключенным к 6-ти контактному разъёму J3.